1 分電盤　結線図（1）

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
L－1	屋内自立閉鎖形	待合所1階 ③－Ⓔ

[GL 1]
1φ3W 210V
CV-T 10
E3-1

MCCB-3P
225AF
/200AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		L－1－3　送り（自動販売機）	WHM-LM1 120A	MCCB-3P 50AF/ 50AT	1φ3W 200/100V	101	WH 120A	WH 120A	102	1φ3W 200/100V	MCCB-3P 50AF/ 50AT	WHM-LM2 120A	L－1－4　送り（売店）		
		ＮＴＴパーソナル		MCCB-3P 50AF/ 50AT	1φ3W 200/100V	103			104	1φ3W 200/100V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		L－1Ａ		
		待合所残置	R-Ry1	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 200V	A	RyA	RyB	B	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	R-Ry1	待合所　北		
		待合所中央風除	R-Ry1		1φ2W 200V	C	RyC	RyD	D	1φ2W 200V		R-Ry1	待合所　南	1 200	
		外部通路　北	R-Ry1		1φ2W 200V	E	RyE	RyF	F	1φ2W 200V		R-Ry1	外部通路　南		
		予　備	R-Ry1		1φ2W 200V	G	RyG	RyH	H	1φ2W 200V		R-Ry1			
		出札事務室電照盤（1）	R-Ry1		1φ2W 100V	1	Ry1	Ry2	2	1φ2W 100V		R-Ry1	出札事務室電照盤（2）		
		出札事務室電照盤（3）	R-Ry1		1φ2W 100V	3	Ry3	Ry4	4	1φ2W 100V		R-Ry1	屋外水銀灯		
		マリンエキスプレス東側	R-Ry1		1φ2W 100V	5	Ry5	Ry6	6	1φ2W 100V		R-Ry1	マリンエキスプレス西側		
		高知特急フェリー			1φ2W 100V	7			8	1φ2W 100V			出札事務室中央		
		名門大洋フェリー			1φ2W 100V	9			10	1φ2W 100V			船用品倉庫・ポンプ室・便所 倉庫・警備員詰所		
		コンセント出札事務室１			1φ2W 100V	11			12	1φ2W 100V			コンセント出札事務室２		
		公衆電話			1φ2W 100V	13			14	1φ2W 100V			コンセント出札事務室４		
		コンセント出札事務室５			1φ2W 100V	15			16	1φ2W 100V			待合所西コンセント・ポンプ室		
		コンセント待合所西案内所			1φ2W 100V	17			18	1φ2W 100V			コンセント売店		
		コンセント東柱下			1φ2W 100V	19			20	1φ2W 100V			コンセント東柱上		
		名門大洋フェリーコンセント			1φ2W 100V	21			22	1φ2W 100V			オレンジフェリー		
		コンセントＮｏ．１			1φ2W 100V	23			24	1φ2W 100V			コンセントＮｏ．２		
		排気ファン・コンセントＮｏ．３			1φ2W 100V	25			26	1φ2W 100V			防火戸制御盤		
		出札窓口電灯			1φ2W 100V	27			28	1φ2W 100V			ＴＶ１		
		非常灯・誘導灯			1φ2W 100V	29			30	1φ2W 100V			リモコントランス		

[2M 1]
3φ3W 210V
CV-T 6

MCCB-3P
100AF
/100AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		高知特急フェリー	WHM-M1 30A	ELB-3P 30AF/ 30AT	3φ3W 200V	M1	WH 30A	WH 30A	M2	3φ3W 200V	ELB-3P 30AF/ 30AT	WHM-M2 30A	四国開発フェリー		
		高知特急フェリー	WHM-M3 30A	ELB-3P 30AF/ 30AT	3φ3W 200V	M3	WH 30A	WH 30A	M4	3φ3W 200V	ELB-3P 30AF/ 30AT	WHM-M4 30A	名門大洋フェリー		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
L－1Ａ	屋内壁掛形	待合所1階 ③－Ⓔ

L-1 ヨリ
1φ3W 210V
IV x3
E3-3.

MCCB-3P
50AF
/ 40AT

WH 30A

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		公衆電話ボックス		ELB-2P 50AF/ 30AT	1φ2W 100V	101	30mA	30mA	102	1φ2W 100V	ELB-2P 50AF/ 20AT		屋外灯		
		宿直室エアコン		ELB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 200V	201	30mA								
		宿直室，更衣室　コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	301			302	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		自動ドア電源		
		予　備		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	303			304	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		自動ドア電源		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
オレンジフェリー CPU 分電盤	屋内壁掛形	待合所1階 ③－Ⓒ

[GL17]
1φ3W 210V
CV -3C
E3-5.

ELB-3P
50AF
/50AT
30 mA

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		四国開発フェリー		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1			2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		四国開発フェリー		
		四国開発フェリー		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3			4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT				
				MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5			6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		名門大洋フェリー		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
南電灯分電盤	屋内壁掛形	待合所1階 ①－Ⓓ

[2L 2]
1φ3W 210V
CV-T 1
E3-5.

WH 30A

MCCB-3P
50AF
/ 40AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
									Ⓐ	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		誘導灯　電源		
		コンセント　東		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1			2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント　西		
		照明　シャワ室		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3			4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT				
		照明　休憩室		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5			6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT				

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
北電灯分電盤	屋内壁掛形	待合所1階 ⑤－Ⓓ

[2L 1]
1φ3W 210V
CV-T 1
E3-5.

WH 30A

1φ3W 210V
CV-T 1

MCCB-3P
50AF
/ 40AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号			回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
										1φ3W 210V	MCCB-3P 100AF/ 75AT		太平洋総業サービス		
									Ⓐ	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		誘導灯　電源		
		コンセント　東		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1			2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント　西		
		照明　シャワ室		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3			4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT				
		照明　休憩室		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5			6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT				

名　称	大阪南港フェリーターミナル電気施設図	尺度 1/100	日付 年 月 日
図面名称	分電盤　結線図－（1）	図番	E－011
財団法人　大阪港埠頭公社		承認 / 検図 / 設計 / 製図 / 担当	