1 配線表－1

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
001	高圧予備引込 構内コンクリート柱	マンホール　ＭＨ－Ｃ１	3φ3W 6 KV	[42R2]	6KV CV-T 38sq　(SGP　80)	高圧予備	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 3.5sq-6C (SGP　40)	制御回路	42R2
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S 2sq- 3C		
002	高圧常用，電話引込 構内コンクリート柱	マンホール　ＭＨ－Ｃ１	3φ3W 6 KV	[42R1]	6KV CV-T 38sq　(SGP　80)	高圧常用	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 3.5sq-6C (SGP　40)	制御回路	42R1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S 2sq- 3C		
003	マンホール　ＭＨ－Ｃ１	マンホール　ＭＨ－Ｃ２	3φ3W 6 KV	[42R2]	6KV CV-T 38sq　(70)	高圧予備	
	――――〃――――	――――〃――――	3φ3W 6 KV	[42R1]	6KV CV-T 38sq　(82)	高圧常用	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　3.5sq-6C (54)	制御回路	42R2
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S 3.5sq-3C		
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　3.5sq-6C	制御回路	42R1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S 3.5sq-3C		
	２Ｍ－４ 街路灯制御盤	ＮＨ－３６０Ｗ 街路灯ｘ１４基	1φ2W 210V		CV 2C-22sq ( )		
004	マンホール　ＭＨ－Ｃ２	マンホール　待合所	3φ3W 6 KV	[42R2]	6KV CV-T　38sq (82), (FEP 100)	高圧予備	
	――――〃――――	――――〃――――	3φ3W 6 KV	[42R1]	6KV CV-T　38sq (82), (FEP 100)	高圧常用	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 3.5sq-6C (42), (FEP　50)	制御回路	42R2
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S　2sq-3C		
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 3.5sq-6C (42), (FEP　50)	制御回路	42R1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV-S　2sq-3C		
	マンホール　ＭＨ－Ｃ２	マンホール　待合所	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV-T 38sq　(92), (FEP 100)	高圧 第２電気室	52F5
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq-10C　(28), (FEP　30)	制御回路	
T01	高圧常用，電話引込 構内コンクリート柱	マンホール　ＭＨ－Ｃ１			(SGP　40)	電話引込	
	――――〃――――	――――〃――――			(SGP　40)	電話引込	
T02	マンホール　ＭＨ－Ｔ１	マンホール　ＭＨ－Ｔ２			(42)	電話引込	
	――――〃――――	――――〃――――			(42)	電話引込	
T03	マンホール　ＭＨ－Ｔ２	マンホール　待合所			(42), (FEP　50)	電話引込	
	――――〃――――	――――〃――――			(42), (FEP　50)	電話引込	

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
301	Ｈ－１ 照明塔分電盤	マンホール　ＭＨ－Ａ３	3φ3W 210V	[1]	CV 3C-60sq (PIT)		H-1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 3C (PIT)	制御回路	H-1
	Ｈ－１ 照明塔端子盤	マンホール　ＭＨ－Ａ３			CVV　2sq- 2C (PIT)	放送回路	
	Ｈ－１ 避雷接地ラグ	マンホール　ＭＨ－Ａ３			IV　38sq (PIT)		E1-LA
	Ｈ－１ 照明塔分電盤	――――〃――――			IV　22sq (PIT)		E3
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq (PIT)		Ep
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq (PIT)		Ec
302	マンホール　ＭＨ－Ａ３	マンホール　ＭＨ－Ａ２	3φ3W 210V	[1]	CV 3C-60sq (54)		H-1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 2sq- 3C　(28)	制御回路	H-1
	マンホール　ＭＨ－Ａ３	マンホール　ＭＨ－Ａ２			CVV 2sq- 2C　(28)	放送回路	
303	マンホール　ＭＨ－Ａ２	マンホール　ＭＨ－Ａ１	3φ3W 210V	[1]	CV 3C-60sq (54)		H-1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 2sq- 3C　(28)	制御回路	H-1
	マンホール　ＭＨ－Ａ２	マンホール　ＭＨ－Ａ１			CVV 2sq- 2C　(28)	放送回路	
304	Ｈ－２ 照明塔分電盤	マンホール　ＭＨ－Ａ１	3φ3W 210V	[2]	CV 3C-22sq (PIT)		H-2
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 2sq- 3C　(PIT)	制御回路	H-1
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 2sq- 5C　(PIT)	制御回路	H-1･2
	Ｈ－２ 照明塔端子盤	マンホール　ＭＨ－Ａ１			CVV 2sq- 2C　(PIT)	放送回路	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV 2sq- 2C　(PIT)	放送回路	
	Ｈ－２ 避雷接地ラグ	マンホール　ＭＨ－Ａ１			IV　38sq　(PIT)		E1-LA
	Ｈ－２ 照明塔分電盤	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		E3
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ep
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ec
	Ｆ－７プレハブ 照明分電盤	マンホール　ＭＨ－Ａ１	1φ3W 210V		CV 3C-38sq (PIT)		
305	マンホール　ＭＨ－Ａ１	マンホール　ＭＨ－Ｃ１	3φ3W 210V	[1]	CV 3C-60sq (54)		H-1
	――――〃――――	――――〃――――	3φ3W 210V	[2]	CV 3C-22sq (42)		H-2
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 5C (28)	制御回路	H-1･2
	マンホール　ＭＨ－Ａ１	マンホール　ＭＨ－Ｃ１			CVV　2sq- 2C (28)	放送回路	
	Ｆ－７プレハブ 照明分電盤	マンホール　ＭＨ－Ｃ１	1φ3W 210V		CV 3C- 8sq (PIT)		

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
804	Ｆ－８ 可動橋制御盤	マンホール　ＭＨ－Ａ７	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)		
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)		
803	マンホール　ＭＨ－Ａ７	マンホール　ＭＨ－Ａ６	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)		
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)		
802	マンホール　ＭＨ－Ａ６	マンホール　ＭＨ－Ａ５	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)		
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)		
801	マンホール　ＭＨ－Ａ５	マンホール　ＭＨ－Ｂ３	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)		
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)		
701	Ｆ－７ 可動橋制御盤	マンホール　ＭＨ－Ｃ５	3φ3W 210V	[P1]	(FEP　)		
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L2]	(FEP　)		

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
307	Ｈ－４ 照明塔分電盤	マンホール　ＭＨ－Ｂ３	3φ3W 210V	[4]	CV 3C-100sq (PIT)		H-4
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 3C (PIT)	制御回路	H-4
	Ｈ－４ 照明塔端子盤	マンホール　ＭＨ－Ｂ３			CVV　2sq- 2C (PIT)	放送回路	
	Ｈ－４ 避雷接地ラグ	マンホール　ＭＨ－Ｂ３			IV　38sq　(PIT)		E1-LA
	Ｈ－４ 照明塔分電盤	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		E3
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ep
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ec
109	マンホール　ＭＨ－Ｂ３	マンホール　ＭＨ－Ｂ２	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)	F-8	
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)	F-8	
	マンホール　ＭＨ－Ｂ３	マンホール　ＭＨ－Ｂ２	3φ3W 210V	[4]	CV 3C-100sq (FEP　)		H-4
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 3C (FEP　)	制御回路	H-4
209	マンホール　ＭＨ－Ｂ３	マンホール　ＭＨ－Ｂ２			CVV　2sq- 2C (FEP　)	放送回路	
108	マンホール　ＭＨ－Ｂ２	マンホール　ＭＨ－Ｂ１	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq (FEP　)	F-8	
	――――〃――――	――――〃――――	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq (FEP　)	F-8	
	マンホール　ＭＨ－Ｂ２	マンホール　ＭＨ－Ｂ１	3φ3W 210V	[4]	CV 3C-100sq (FEP　)		H-4
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 3C (FEP　)	制御回路	H-4
208	マンホール　ＭＨ－Ｂ２	マンホール　ＭＨ－Ｂ１			CVV　2sq- 2C (FEP　)	放送回路	
306	Ｈ－３ 照明塔分電盤	マンホール　ＭＨ－Ｂ１	3φ3W 210V	[3]	CV 3C- 60sq (PIT)		H-3
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 3C (PIT)	制御回路	H-4
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 5C (PIT)	制御回路	H-3･4
	Ｈ－３ 照明塔端子盤	マンホール　ＭＨ－Ｂ１			CVV　2sq- 2C (PIT)	放送回路	
	――――〃――――	――――〃――――			CVV　2sq- 2C (PIT)	放送回路	
	Ｈ－３ 避雷接地ラグ	マンホール　ＭＨ－Ｂ１			IV　38sq　(PIT)		E1-LA
	Ｈ－３ 照明塔分電盤	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		E3
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ep
	――――〃――――	――――〃――――			IV　22sq　(PIT)		Ec

配線表中の番号は、下記による。

- (001) ～　高圧引込管路
- (101) ～　電話引込管路
- (101) ～　低圧幹線管路
- (201) ～　情報構内管路
- (301) ～　照明塔　管路
- (701) ～　Ｆ－７バース用電力管路
- (801) ～　Ｆ－８バース用電力管路

名　称	大阪南港かもめフェリーターミナル電気施設図	尺度	／
図面名称	配線表－1	図番	E－007
財団法人　大阪港埠頭公社		承認	検図	設計	製図	担当