# 1 分電盤　結線図（5）

------

## 分電盤名称 L－2A　分電盤形状 屋内壁掛形　設置場所 待合所2階 ⑥－ⓑ

[GL11] 1K3W 210V CV-T 6　E3-1

2CT 150/5A　WH 150/5A　MCCB-3P 225AF /125AT

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 誘導灯・非常照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 予　備 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 201 | 202 | 1φ2W 200V | ELB-2P 50AF/ 20AT | コーヒー・マシン | | |
| | | 空調室内機　電源 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 203 | 204 | 1φ2W 200V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 電子レンジ | | |
| | | 休憩室エアコン | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 205 | | | | | | |
| | | 食堂照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 101 | 102 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 食堂照明 | | |
| | | 食堂照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 103 | 104 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 食堂照明 | | |
| | | 食堂照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 105 | 106 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 食堂照明 | | |
| | | | | 1φ2W 100V | | | 1φ2W 100V | | | | |
| | | 厨房・食品庫・休憩室照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 107 | 108 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 食堂照明他 | | |
| | | | | | | | 1φ2W 100V | | | | |
| | | 看板灯 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 109 | | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |
| | | 予　備 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | | | | | | | |
| | | カウンタ・コンセント | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 301 | 302 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | コールドショウケース 生ビールサーバ | | |
| | | 休憩室・食堂コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 303 | 304 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 食堂コンセント | | |
| | | 食堂コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 305 | 306 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 厨房コンセント | | |
| | | 厨房コンセント | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 307 | 308 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | アイス・メーカ | | |
| | | 予備コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 309 | 310 | 1φ2W 100V | | 自動ドア　電源 | | |
| | | リモコン・トランス | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 311 | | 1φ2W 100V | | 予　備 | | |
| | | 予　備 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | | | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |

## 分電盤名称 L－3　分電盤形状 屋内壁掛形　設置場所 待合所3階 ③－Ⓔ

[GL 3] 1K3W 210V CV-T 2　E3-1

MCCB-3P 225AF /150AT

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 非常照明器具　充電電源 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | イ | ロ | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 監視盤　電源 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 照明　電気室，監視室 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 1 | 2 | 1φ2W 200V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 照明　空調機室 | | |
| | | 差込　電気室，監視室 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 3 | 4 | 1φ2W 200V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 差込　電気室 | | |
| | | 差込　空調機室 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 200V | 5 | 6 | 1φ2W 200V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 時計　電源 | | |
| | | | | | | A | 1φ2W 200V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 監視室　エアコン | | |

## 分電盤名称 ネオン分電盤　分電盤形状 屋内壁掛形　設置場所 待合所3階 ③－Ⓔ

[GL 3] 1K3W 210V CV-T 1　E3-5.

MCCB-3P 50AF / 50AT

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ネオン変圧器　電源 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 1 | 2 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | ネオン変圧器　電源 | | |
| | | 予　備 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 3 | 4 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |

## 分電盤名称 LM－2B　分電盤形状 屋内壁掛形　設置場所 待合所2階 ⑦－ⓑ

[GL11] 1K3W 210V CV-T 1　E3-5.

WH 120A　MCCB-3P 225AF /125AT

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 誘導灯・非常照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 事務室照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 101 | 102 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 事務室照明 | | |
| | | 廊下　照明 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 103 | | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |
| | | 予　備 | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | | | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |
| | | 事務室１コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 301 | 302 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 事務室１コンセント | | |
| | | 事務室１コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 303 | 304 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 事務室１コンセント | | |
| | | 事務室２他コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 305 | 306 | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 事務室２他コンセント | | |
| | | 廊下他コンセント | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 307 | 308 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 事務室コンロ | | |
| | | 予　備 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | | | 1φ2W 100V | MCCB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |

## 分電盤名称 行先案内盤　分電盤形状 屋内壁掛形　設置場所 待合所3階 ④－Ⓓ

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 行先案内灯　電源 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 1 | 2 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 行先案内灯　電源 | | |
| | | 予　備 | ELB-2P 50AF/ 20AT | 1φ2W 100V | 3 | 4 | 1φ2W 100V | ELB-2P 50AF/ 20AT | 予　備 | | |

[2M 2] 3K3W 210V CV-T 1

WH 120A　WH 120A

| 備考 | 負荷容量(VA) | 負荷名称 | 配線用遮断機 他 | 電気方式 | 回路番号 | 回路番号 | 電気方式 | 配線用遮断機 他 | 負荷名称 | 負荷容量(VA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ＡＣＰ－２４　エアコン | WHM-M1 120A　ELB-3P 50AF/ 30AT | 3φ3W 200V | 1 | 2 | 3φ3W 200V | ELB-3P 50AF/ 30AT　WHM-M2 120A | ＡＣＰ－２３　エアコン | | |
| | | | | | | 3 | 3φ3W 200V | ELB-3P 50AF/ 40AT | ＡＣＰ－２２　エアコン | | |
| | | | | | | 4 | 3φ3W 200V | ELB-3P 50AF/ 50AT | 予　備 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 大阪南港フェリーターミナル電気施設図 | 尺度 1/100 | 日付 年 月 日 |
| 図面名称 | 分電盤　結線図－（5） | 図番 E－015 | |
| 財団法人　大阪港埠頭公社 | | 承認 / 検図 / 設計 / 製図 / 担当 | |